作成日：**2010.02.09**

品　名	*電池式ホットジャケットストリッパ* ***HJS-03***

HJS-03

HJS-03は2心テープから12心テープまでの多心光ファイバ被覆を除去するための工具です。 被覆を加熱し、軟化させることによって、被覆を簡単に除去することができます。フジクラ製融着接続機からの電源供給の他、単4型のニッケル水素（NiMH）電池およびアルカリ乾電池での動作が可能です。

適用光ファイバ

ファイバ心数	2 ～ 12 テープ心線
適用被覆材料	紫外線硬化型樹脂
テープ心線厚	250 ～ 400 um
光ファイバ径	125 um

標準構成品

品名	型式	数量
電池式ホットジャケットストリッパ	HJS-03	1台
DC電源コード ※	DCC-03 DCC-11	1本 選択
ニッケル水素電池	単4	6本
ニッケル水素電池用急速充電器	-	2台
清掃用ブラシ	-	1本
六角レンチ（1.5mm）	-	1本
取扱説明書	-	1冊

※ DCC-03対応融着接続機：FSM-16R/30R
DCC-11対応融着接続機：FSM-18R/60R/11R/17R/50R

仕様

被覆除去長	最大 35 mm
ヒータモード	ノーマルモード：約 3秒 パワーセーブモード：約 8秒
1充電あたりの被覆除去回数	100回 8心テープ、パワーセーブモードにて
電源供給方式	a) 単4ニッケル水素電池　6本 b) フジクラ製融着接続機からDC12 V供給（DCC-11またはDCC-03使用時） ※外付け加熱器SH-8シリーズと同時接続不可 c) AC100 V ～ 265 V（ADC-09とACC-08使用）
温度調整	80℃ ～ 140℃まで設定可能
ファイバセット方法	ファイバホルダFH-50 シリーズ ※FH-50-250, FH-50-900 を除く
外径寸法	107W x 40D x 29H mm
重量	265g（電池含む）

オプション品

品名	型式	数量
ACアダプタ	ADC-09	1個
AC電源コード	ACC-08	1本
単心用アダプタ	SAD-03	上下各1組

適用ファイバホルダ

光ファイバ心数	2心テープ	4心テープ	5心テープ	6心テープ	8心テープ	10心テープ	12心テープ
型式	FH-50-2	FH-50-4	FH-50-5	FH-50-6	FH-50-8	FH-50-10	FH-50-12

※本紙に記載された仕様、デザインは予告なしに変更する場合があります。

〒135-8512 東京都江東区木場 1－5－1
お問い合わせ先：光機器･システム事業部 光機器技術部
http://www.fujikura.co.jp
TEL 03-5606-1636　FAX 03-5606-1536

●関西支店
〒530-0047 大阪市北区西天満5-1-11
TEL 06-6364-0373　FAX 06-6363-3996
●中部支店
〒460-0003 名古屋市中区錦1-13-26
TEL 052-212-1880　FAX 052-212-1889
●九州支店
〒812-0036 福岡市博多区上呉服10-1 博多三井ビル
TEL 092-291-6126　FAX 092-291-3647
●中国支店
〒730-0013 広島市中区八丁堀 14-4 広島八丁堀第一生命ビル9F
TEL. 082-211-3600　FAX 082-211-3601
●東北支店
〒980-0804 仙台市青葉区大町1-1-30 新仙台ビル
TEL 022-266-3344　FAX 022-223-7655
●四国支店
〒760-0028 高松市鍛冶屋町3 香川三友ビル
TEL 087-825-2740　FAX 087-825-2744
●北海道支店
〒060-0002 札幌市中央区北二条西4-1 札幌三井ビル
TEL 011-231-8551　FAX 011-222-1709
●北陸支店
〒930-0858 富山市牛島町18-7 アーバンプレイスビル
TEL 076-431-8821　FAX 076-441-9439
●沖縄営業所
〒902-0066 那覇市大道78-7 光電気産業（株）内